

1/ Emploi

La prise smart se branche directement sur une prise électrique standard, sa petite taille lui permet de s'intégrer parfaitement à votre intérieur, elle vous permettra de piloter n'importe quel appareil électrique de votre habitat ou que vous soyez chez vous ou aussi bien à l'extérieur. La prise smart vous permet également de visualiser la consommation de la prise en direct via l'application mobile de l'interface de la passerelle.

2/ Visuel du produit



3/ Référence produit

Référence produit	Désignation
DMPR1601	Prise Smart 16A

4/ Caractéristiques techniques

- Charge : 16 A résistif max.
- Alimentation : 230 VAC $\pm 10\%$ / 50 Hz
- Consommation électrique : < 1W
- Dimensions du module : 70 x 70 x 55,5 mm
- Portée Z-Wave : Jusqu'à 30 m en intérieur
- Précision de mesure de puissance : 0,1 W
- Fréquence : 869,85 Mh

5/Fonctions

- Gestion des prises électriques
- S'intègre directement sur une prise électrique
- Mesure de la consommation de l'appareil
- Notification en cas de surintensité détectée (>16.1A pendant 5sc)
- LED bleue quand le module est en service
- Facile d'installation et d'utilisation
- Portée z-wave : 30m en intérieur

Mise à jour : 10/05/2020